Éclairage extérieur piloté par le crépusculaire

LN 1 LED

NightMatic 2000

Allume et éteint automatiquement la lumière.
Dehors, un orage fait rage et le temps s'assombrit. Vous êtes confortablement assis dans votre salle à manger et attendez vos amis. Qui sort volontiers de la maison pour allumer la lumière extérieure ? Le NightMatic 2000 exécute cette tâche de manière fiable – peu importe s'il pleut, si la tempête fait rage ou s'il neige ou si vous avez simplement quelque de chose de mieux à faire. C'est naturellement à vous de définir le seuil de luminosité auquel doit réagir le détecteur et allumer la lumière.

Twilight switch

IP54

1000W
max.

2–10 lux

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN NightMatic 2000 blanc	4007841 550417
EAN NightMatic 2000 noir	4007841 550318
Modèle	interrupteur crépusculaire
Dimensions (H × l × P)	99 × 74 × 37 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Lieu d'utilisation	à l'extérieur
Montage	mural
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	1000 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Luminosité de déclenchement	env. 2 à 10 lx
Consommation propre	< 0,8 W
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II

Pour montage mural

blanc

noir

Light On

Light Off

Plastique résistant aux UV