

REF : ACBWALL5Z

Platine de Salle

Remote Microphone RJ45



AXCEB



Ed. 1 05/11 BG



INFORMATIONS PRODUIT / *PRODUCT INFORMATION*

Descriptif / *Descriptive*

- Deux Entrées MIC / LINE XLR / MIC / LINE input (2 Ch)
- Une entrée AUX RCA / AUX input (1 ch)
- Une entrée i pod / i pod input (1 ch)
- Commande Marche / Arrêt par clef / On / Off by Key switch
- Utilisation via l'interface ACBAMC5Z entre ACBWALL5Z et les amplificateurs ACBAM120RJ et ACBAM240RJ/ ACBAM480 / Using ACBAMC5Z interface module between ACBWALL5Z and ATT Zone amplifier ACBAM120RJ, ACBAM240RJ, ACBAM480
- Sélecteur 5 zones et réglage de niveau / 5 Zone selector Amplifier
- Son format permet de l'intégrer facilement dans le mur

Caractéristiques générales / *General features*

	ACBWALL5Z
Niveau d'entrée micro / Line <i>Micro / Line input level</i>	MIC : - 50 dBu (2,45 mV : 600 Ohms BAL LINE : - 10 dBu (245 mV) 10 K Ohms
Niveau de sortie / <i>Output Level</i> <i>Signal to noise Radio</i>	0 dBu (V.R MAX.) MIC : More Thann 65 dB / i pod More Thann 75 dB
Réponse en Fréquence / <i>Frequency responce</i>	20 hz / 20 KHz
THD / THD	0,1 %
Consommation	4,8 W
Alimentation Interne / Externe <i>Power Inner / Extra</i>	17 V / 24 V
MATIERE - <i>MATERIAL</i> :	métal - <i>iron</i>
DIMENSIONS - <i>DIMENSIONS</i> – mm :	220 / 148 / 58
POIDS - <i>NET WEIGHT</i> – kg :	

REF : ACBWALL5Z



AXCEB 



Ed. 1 05/11 BG

Liaison mixte ACBWALL5Z, ACBAM5Z via ACBAMC5Z

ACBWALL5Z



ACBAM5Z



ACBAM5Z



ACBAMC5Z



